

**ZAWSZE  
BEZPIECZNIEJ**

**H PRODUCT**

**SD-10A4**

# WYKRYWACZ DYMU

## Zasilanie bateryjne

### INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI:

#### INSTALACJA:

Wykrywacz SD-10A4 należy zainstalować w pomieszczeniu, gdzie z największym prawdopodobieństwem może pojawić się potencjalne zagrożenie pożarowe. Wybierając miejsce instalacji należy upewnić się, czy ewentualny alarm dźwiękowy będzie dobrze słyszalny z innych pomieszczeń budynku. Optymalnie urządzenie powinno być zainstalowane na suficie.

1. Oddzielić podstawę mocującą (Rys. 1, pozycja 1) od korpusu urządzenia (Rys. 1, pozycja 2) obracając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włożyć do urządzenia trzy baterie zasilające CR2450 3V Li (Rys 2, pozycja 1).
3. Przetestować urządzenie wciskając przycisk na obudowie (Rys. 3, pozycja 1) na kilka sekund. Po usłyszeniu przerywanych dźwięków z głośnika urządzenia przycisk można zwolnić. Obecność serii kilku dźwięków w głośniku oznacza poprawną pracę urządzenia.
4. Zainstalować urządzenie na suficie. W tym celu należy najpierw przymocować do sufitu podstawę mocującą za pomocą kołków i wkrętów mocujących (wyposażenie zestawu). Do montażu należy wykorzystać dwa otwory w podstawie mocującej. Następnie należy przymocować do niej korpus urządzenia, wkładając trzy zaczepy znajdujące się w obwodzie podstawy (Rys. 4, pozycja 1) do trzech podłużnych otworów znajdujących się w podstawie (Rys. 4, pozycja 2). Przekręcić korpus zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

#### UWAGI:

- Nie należy wymieniać żadnych komponentów w urządzeniu, za wyjątkiem baterii. W razie jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się z serwisem sprzedawcy.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub dużym zapaleniu.
- Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach już wykończonych i pomalowanych.
- Urządzenie powinno być zainstalowane w odległości nie mniejszej niż 1.5 m od nadmuchu klimatyzatora.
- Sugeruje się okresowe testowanie urządzenia przynajmniej 1 w miesiącu.
- Jeśli w czuwającym urządzeniu pojawiają się co pewien czas pojedyncze sygnały dźwiękowe, oznacza to częściowe zużycie baterii. Należy wówczas wymienić baterię na nową.




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu towaru. Gwarancja jest ważna wyłącznie z oryginalnym dokumentem zakupu (paragon, faktura itp.). Uszkodzenia spowodowane zalaniem produktu nie są objęte gwarancją.

# WYKRYWACZ DYMU

Urządzenie przeznaczone jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu i ognia oraz alarmowania podczas wystąpienia takiego zagrożenia. Wyposażone jest w wysokiej jakości czujnik fotooptyczny. Montuje się je na sufitach chronionych pomieszczeń.

W przypadku wykrycia zagrożenia (dymu), czujnik uruchamia się natychmiast:

alarm akustyczny – dźwięk z głośnika o natężeniu około 85 dB,

alarm optyczny – dioda LED, umieszczona na froncie obudowy urządzenia.

Urządzenie posiada przycisk testu do sprawdzania prawidłowości działania. Posiada również układ sprawdzający stan naładowania baterii. Niski stan zasilania sygnalizowany jest krótkim pojedynczym sygnałem dźwiękowym, pojawiającym się w odstępach czasu ok. 30 sekund.

- **Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna**
- **Specjalny przycisk testujący**
- **Sygnalizacja zużycia baterii**



| Dane techniczne                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie zasilania:               | 3 x 3V DC baterie CR2450 (Li) |
| Pobór prądu w stanie czuwania:    | 10µA                          |
| Pobór prądu w stanie alarmu:      | 20mA                          |
| Poziom natężenia dźwięku alarmu:  | 85 dB/1m                      |
| Praca w temperaturze otoczenia:   | -10°C...+40°C                 |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 95% RH                        |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 72 x 37 mm                    |
| Masa netto:                       | 53g                           |

|                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                            |                  |
| 1134                                                                                                                                       |                  |
| Ningbo KingDun Electronic Industry Co., Ltd<br>No.28,FengYuan RD,South of Economic Development Area,Yuyao City,<br>Zhejiang Province,China |                  |
| 14                                                                                                                                         | DOP no.: 01/2014 |
| 1134-CPD-111                                                                                                                               | EN 14604         |
| Autonomiczna czujka dymu KD-128B<br>Zastosowanie - bezpieczeństwo pożarowe                                                                 |                  |
| Dane techniczne oraz instrukcja montażu i obsługi: na opakowaniu produktu                                                                  |                  |

Deklarację właściwości użytkowych zamieszczono na stronie <http://www.eura-tech.eu>



Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów.

nr rej. GIOŚ: E0011703W

**ElektroEko**  
Organizacja Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Informacje na temat punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można na stronie ElektroEko Organizacji Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA <http://www.elektroeko.pl>

**KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • WYSOKA JAKOŚĆ**



Eura-Tech Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo  
ul. Przemysłowa 35A, POLAND  
[www.eura-tech.eu](http://www.eura-tech.eu)