

**BT**
pilot**DVB S2 T2 C 2USB**

Odbiornik combo telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej

- Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości Full HD
- Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p
- Obsługa teletekstu i napisów ekranowych
- Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, Unicable oraz DiSEqC 1.2, USALS
- Obsługa MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 10bit
- Obsługa Dolby Digital Plus (E-AC-3)
- Kompatybilny z systemami DVB-S/S2, DVB-C/DVB-T/T2
- Czytnik kart dla płatnych telewizji
- Gniazdo CA



1 2 3 4 5 6

Wejścia/wyjścia

1. **ANT IN**
2. **LNB IN**
3. **LAN**
4. **Czytnik kart CA**
5. **HDMI**
6. **SCART**

Opis

Ferguson Ariva 175 Combo to uniwersalny odbiornik oferujący dostęp zarówno do telewizji satelitarnej w standardzie **DVB-S2**, jak i naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w standardzie DVB-T. Dekoder jest także kompatybilny ze standardem **DVB-T2** kodowanym kodekiem **H.265/HEVC 10bit** - nową generacją transmisji telewizyjnej, oferującą lepszą jakość i zasięg programów nadawanych w standardzie DVB-T2. Ferguson Ariva 175 Combo obsługuje także standard **Dolby Digital Plus (E-AC-3)**, niezbędny do prawidłowej obsługi DVB-T2 w wielu krajach. Urządzenie, które zostało wyposażone w dwie głowice, pozwala na jednoczesne oglądanie jednego i nagrywanie treści drugiego z oglądanych kanałów. Wysokie walory funkcjonalne Ariva 175 Combo idą w parze z niskim zużyciem energii (pobór prądu w stanie czuwania nie przekracza 0,5W).

Ferguson Ariva 175 Combo to prawdziwe centrum multimedialne dla Twojego domu. Szeroka gama obsługiwanych kontenerów i kodeków zapewni bezproblemowe odtwarzanie większości plików multimedialnych.



Panel przedni

1. **Wyświetlacz:** pomarańczowy, czterocyfrowy
2. **Klawisze:** Kanał -, Kanał+, Tryb czuwania/Standby
3. **2 x USB (panel boczny)**
4. **S/PDIF**

Pilot

Odbiornik Ferguson Ariva 175 Combo dostarczany jest z wyjątkowo wygodnym i intuicyjnym w obsłudze pilotem o symbolu RCU-76. Dzięki łączności Bluetooth można sterować odbiornikiem z dowolnego miejsca w pomieszczeniu bez potrzeby „celowania” w odbiornik.



Specyfikacja techniczna

• Główne funkcje

- Rodzaj dekodera: Combo DVB-T2+S2+C+CA+Radio
- Główny chip: MM2230-MC
- Częstotliwość procesora: 576MHz
- Pamięć flash: 8MB
- Pamięć SDRAM: 1GB
- Interfejs: LNB IN, ANT IN, LAN, HDMI, SCART, DC IN, 2xUSB, S/PDIF
- Dodatkowe funkcje: TouTube, YouPorn
- Moduł: CONAX

• Tuner DVB-S2

- Rodzaj tunera: TS6011
- Demodulator S2: Wbudowany w główny chip
- Zakres częstotliwości: VHF: 174~230MHz, UHF: 470~862MHz
- Impedancja wejściowa: 75Ω
- Zasilanie i polaryzacja LNB: 13V/18V, Pionowo/Poziomo
- Zakres poziomu wejściowego: -65 ~ -25dBm
- Zapętlony: Nie

• Tuner DVB-T2

- Rodzaj tunera: TC6800
- Demodulator T2: COFDM (QPSK/QAM16/QAM64/256QAM), Obsługuje wszystkie pięć trybów QAM (16/32/64/128QAM/256 QAM)
- Zakres częstotliwości: 47-862MHz
- Impedancja wejściowa: 75Ohms niezrównoważony
- Zasilanie anteny: 5V
- Zapętlony: Nie

• Dekodowanie wideo

- Dekodowanie wideo: H.265 10bit/HEVC, MPEG-2 SD/HD (MP@HL), MPEG-4 H.264/AVS SD/HD, JPEG, BMP, PNG, Motion JPEG, AVI, VOB, MOV, MKV
- Współczynnik proporcji: 4:3, 16:9, Auto
- Rozdzielczość wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

• Dekodowanie audio

- Dekodowanie audio: Wielostandardowe dekodowanie dźwięku: MPEG-1/2 Layer I/II/III, Dolby AC3/AC3+, Wielokanałowy downmix do 2-kanałowego dla wszystkich formatów
- Tryb dźwięku: stereo / lewy / prawy
- Częstotliwość próbkowania: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz

• Wyjście Audio/Wideo

- HDMI: 1.4a ze wsparciem CEC
- Przepustowość wideo: 10.2Gpbs
- Impedancja wideo: 30mΩ max
- Poziom napięcia wideo: 5V
- Zakres częstotliwości dźwięku: 20Hz-20KHz
- Impedancja audio: 30mΩ max
- Poziom napięcia audio: 5V

• Funkcje oprogramowania

- MPEG: H.265/HEVC/H.264/MPEG-4/AVS High Definition Digital TV
- CA Type: Multicast
- SCPC/MCPC: Tak
- PAL/NTSC: Tak
- Ilość kanałów: 5000
- Ulubione: 16
- Język interfejsu: angielski/francuski/rosyjski/portugalski/łotewski/niemiecki/włoski/hiszpański/polski/chorwacki/słowacki/czeski
- EPG: 7 dni
- PIG
- Kolor interfejsu: Niebieski 16bit
- Sieć: Tak, przewodowa i dongiel Wi-Fi (obsługiwane układy MTK7601, RTL8188, MTK5370)
- DiSEqC: DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
- Edycja kanałów: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Łatwe w użyciu menu: Tak
- Aktualizacja oprogramowania: Za pomocą portu USB
- Timery: Tak (max 20)
- Obsługa napisów: Tak
- Obsługa telegazety: Tak
- Zapisywanie listy kanałów: Tak
- Sortowanie listy kanałów: Tak
- MutiPicture: Nie
- Obsługa nośników USB: Tak (FAT16/FAT32/NTFS)
- Przeglądanie folderów: Tak
- Interfejs HDMI: Tak
- Gry: Nie
- Nagrywanie: Tak

• Zasilanie, cechy fizyczne, certyfikacja

- Zasilanie: 12V/1.2A
- Maksymalny pobór mocy: 5W
- Temperatura pracy: 0 ~ 45°C
- Temperatura przechowywania: 0 ~ 45°C
- Wilgotność: 0 do 80%
- Pobór mocy w trybie uśpienia: ≤0.5W
- Wymiary: 141*95*30mm
- RoHS: Tak
- Certyfikaty: CE, ROHS

• Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: Bluetooth
- Kabel HDMI: 1
- Zasilacz sieciowy: 5V, 1.5A



EAN: 5907115003962
Pakowanie: 20 szt.