

Matryca HDMI 4x4

Instrukcja obsługi

Wstęp

Urządzenie matryca HDMI 4x4 pozwala podłączyć 4 odbiorniki HDMI do 4 źródeł HDMI. Matryca umożliwia przełączanie z czterech źródeł lub rozdzielanie na cztery odbiorniki HDMI, monitory kompatybilne z HDMI lub projektory. Matryca może być również umieszczona pod koniec długiego kabla HDMI, aby wzmocnić sygnał HDMI.

Charakterystyka

1. 4 sygnały HDMI mogą być przełączane lub rozdzielane na 4 odbiorniki HDMI.
2. Obsługuje protokół HDCP 1.2.
3. Wspiera CEC.
4. Wsparcie głębi kolorów 30bit, 36bit.
5. Wsparcie Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC.
6. Wsparcie cyfrowych formatów audio, taki jak:
DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.
7. Wsparcie retiming sygnału.
8. Wsparcie dla długości kabli wejściowych 15 metrów AWG26 standard HDMI 1.3 oraz długości kabli wyjściowych do 20 metrów AWG26.
9. Sygnały wejściowe mogą być przełączane za pomocą pilota lub za pomocą przycisków w urządzeniu.
10. Sterowanie za pomocą złącza RS-232.
11. Funkcja pamięci umożliwia szybki powrót do ostatniej konfiguracji w przypadku ponownego uruchomienia program.
12. Brak strat jakości.
13. Instalacja w kilka minut
14. Zasilanie DC5V

Specyfikacja:

Obsługiwane rozdzielczości	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Obsługiwany format koloru	36bit
Obsługiwane format audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Przepustowość	3.4GBPS
Sygnał TMDS	0.5~1.5Volts p-p
Sygnał DDC	5Volts p-p (TTL)
Maksymalna długość kabla	≤15m HDMI AWG26

wejściowego	
Maksymalna długość kabla wyjściowego	≤20m AWG26 HDMI
Maksymalny pobór prądu	2.0A
Obsługiwany zasilacz	Input:AC(50HZ, 60HZ) 100V-240V;output: DC5V
Zakres temperatury roboczej	(-15 to +55°C)
Zakres wilgotności roboczej	5 to 90%RH
Wymiary (L x W x H)	320 x 120 x 30mm
Waag	827g/1159g

Zestaw zawiera:

Przedmiot	Ilość [sztuka]	Uwaga
Matryca HDMI 4x4	1	
Pilot	1	
CD	1	
Zasilacz DC5V	1	
Instrukcja	1	EN

Instrukcja podłączenia:

1. Użyj przewód HDMI, połącz porty wyjściowe z urządzeń źródłowych z portami wejściowymi w matrycy.
2. Użyj przewód HDMI połącz porty wyjściowe z matrycy z portami wejściowymi w urządzeniach wyświetlających.
3. Podłącz dołączony w zestawie zasilacz do kontaktu, a następnie do matrycy.

