

M904SH obsługuje 2 wejścia oraz dwie dodatkowe kamery CCTV.

Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer.

Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie micro SD.

Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepek bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego.

Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepek w zakresie od 1-99 sek

Dostępna jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

vidos.pl



DANE TECHNICZNE

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4" LCD / menu ekranowe
- Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki bez wywołania z zewnątrz.
- Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (CVBS, AHD)
- Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamer
- Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną.
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów
(karta micro SD do 16GB nie jest w zestawie)
- Regulacja parametrów obrazu dla każdej z kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności w ciągu dnia
- Płynnie regulowany czas otwarcia rygla 1-99sek
- 12 melodii dzwonka / możliwe ustawienie osobnego dzwonka dla każdego wejścia.
- Funkcja ramki cyfrowej
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 226x151x23mm
- Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory
- wyłącznie z tej samej serii (901/903/904)