

Model:

MD-19B7

Indeks:

B71A819

EAN:

5905548278162


Opis:

Czujnik ruchu i obecności PIR - wewnętrzny, do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia o napięciu 12-24V (lub innych urządzeń elektrycznych o napięciu 12-24V), montaż na suficie, pasywny czujnik podczerwieni, sensor foto-optyczny, przełączniki typu DIP-switch do sterowania automatyką czujnika: czułością sensora (3m / 6m), czasem podtrzymania oświetlenia (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 8min) i progiem oświetlenia zewnętrznego (10lx / 2000lx), kąt detekcji 120°/360°.

Specyfikacja techniczna:
Czujnik

Napięcie zasilania	12 lub 24 V DC
Współczynnik ochrony	IP20
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj czujnika	PIR
Zalecane miejsce instalacji	do zabudowy (ścianki działowe, podwieszane sufity, płyty meblowe, etc.)
Zalecana wysokość instalacji	1.8 - 2.5 m / 2.2 - 4 m (ściana / sufit)
Kąt wykrywania ruchu	120° / 360°
Zasięg wykrywania ruchu (średnica pola detekcji)	3 m / 6 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 8 min
Zakres regulacji progu światła zewn.	10 lx / 2000 lx
Maks. dopuszczalne obciążenie	Maks. obciążenie dla 12V DC 60 W Maks. obciążenie dla 24V DC 120 W
Regulacja parametrów czujnika	Tak
Regulacja czułości sensora	Tak
Regulacja czasu podtrzymania oświetlenia	Tak
Regulacja oświetlenie zewnętrznego	Tak
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Temperaturowy zakres pracy czujnika	-18°C ~ +40°C
Wymiary czujnika (W x SZ x G)	22 x 55 x 36 mm ø17 x 25 mm
Waga netto czujnika	41 g

Dane logistyczne

Wymiary opakowania (W x SZ x G)	120 x 45 x 25 mm
Waga brutto	60 g
Typ opakowania	Karton