


Adapter Bluetooth



Model : BT-1
Wymiary zewnętrzne: 66 * 51 * 15,5 mm Otwory stałe d φ 3,5



Wymiary produktu



Wersja: 1.02
Powyższe informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wprowadzenie produktów

BT-1、BT-2 to odpowiedni dla naszej firmy kontroler solarny rozszerzenie funkcji komunikacji bluetooth modułu bluetooth, współpraca z Aplikacja na telefon komórkowy może być realizowana w systemie bezprzewodowego monitorowania, ustawiania parametrów i podglądu danych.

Główna cecha

- 1.Zrealizuj kontroler słoneczny z funkcją monitorowania bezprzewodowego
- 2.Obługa aplikacji na telefon komórkowy, plug and play, proste ustawienie
- 3.Użyj wysokiej wydajności, niskiego zużycia energii specjalnego układu bluetooth
- 4.Zastosuj technologię bluetooth 4.0 i BLE, ma Charakterystyka szybkiej komunikacji i silnych zdolności przeciwzakłóceńowych
5. Bez zewnętrznego zasilania, zasilanie bezpośrednio przez port komunikacyjny
6. Zasięgo 15 metrów

Cechy produktu

Kontrolka stanu komunikacji

Schemat okablowania systemu



Wymiary zewnętrzne : 67,3 * 36 * 15,5 mm
Otwory stałe o średnicy : φ 3,5



Telefon komórkowy & APP



RS232

Typ Otwory montażowe
Uwaga: Podłącz kabel za pomocą standardowego kabla Ethernet

(linia równoległa).

Odpowiednie typy



Instrukcja lampki kontrolnej

Linia komunikacyjna
mocy w mocy podczas pracy
Odległość komunikacji

BT-1 5
V-12
trybie V
czuwania 0,04 W ≤ 15
Pobór 0,05 W m
BT-2

Typ
Napięcie wejściowe Pobór

Szybkość transmisji portu szeregowego
Stała prędkość transmisji 9600 bps

Wskaźnik	stanu	Objaśnienie	RS232 RJ12	TTL	PH2 .0
	Metody komunikacji	Typ interfejsu			
Kontrolka połączenia BT-1	Błyskawiczna migająca	Standardowy kabel Ethernet (linia równoległa)	Obsługiwane typy	wielkości	66 * 51 * 12 mm * 15.5mm 57,8
Czerwona migająca BT-2	Podczas komunikacji			wymiar instalacji stałych	67,3 * 36 * 15.5mm
	Linia łącząca			otworów o średnicy	57,8 * 12mm φ3.5

modelu BT-1 BT-2
operacyjnym poziomie temperatury ochrony Ciężar
-20 -75 °C °C IP67
120g

Seria Apply

Metody komunikacji

port kontrolera
Wszystkie nasze kontrolery, które wykorzystują komunikację RS232 i port RJ11 lub RJ12

RS232

RJ12
Wszystkie nasze kontrolery, które wykorzystują poziom TTL komunikację na port

TTL

PH2.0PH2.0

Ścieżka pobierania oprogramowania bluetooth terminala mobilnego:
In naszej firmowej witrynie internetowej do pobrania: wsparcie serwisowe - centrum pobierania - aplikacje bluetooth, można pobrać kod do klienta telefonu komórkowego, a także można go pobrać na komputer klienta.
Pobieranie aplikacji mobilnej: wprowadź wyszukiwanie „SRNE” w „Aplikacja Solar” w sklepie z aplikacjami, można pobrać aplikację.
Hasło administratora aplikacji: 135790123