



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu 360st. IP65, 2000W

symbol: OR-CR-264

Producent:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5900378654780



5 900378 654780 >

Główne cechy:

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyposażony jest w potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



type

TYP CZUJNIKA:
podczerwień



X°

KĄT WIDZENIA:
360st.



ZASIĘG DETEKCJI:
Ø8m



max

MAX. OBCIĄŻENIE:
2000W



STOPIEŃ OCHRONY:
IP65



Stopień ochrony



Regulacja czasu
świecenia TIME

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ czujnika:	podczerwień
Kąt widzenia:	360st.
Zasięg detekcji:	Ø8m
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	2000W
Stopień ochrony:	IP65
Kolor:	biały
Regulacja natężenia światła LUX:	✓ tak
Zakres regulacji natężenia światła LUX:	<3-2000 lux

Regulacja czasu świecenia TIME:  tak

Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. $\pm$ 3 sek., max.: 15min. $\pm$ 2min
------------------------	---

Regulacja zasięgu detekcji SENS:  nie

Montaż:	natynkowy
---------	-----------

Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): Ø110x27 mm

Inne cechy:	wysokość montażu: 2,2-4 m
-------------	---------------------------